LOST VAPE®



CYBORG QUEST 100W KIT

USER MANUAL

⚠ SAFETY WARNINGS

1.Warning for vulnerable consumer groups: This product is not recommended for minors, pregnant or breast-feeding women or anyone at risk of heart disease, depression and asthma.
2.Battery Caution: Do not expose the device to extreme temperatures. Do not disassemble the device without Lost Vape's recommendation.
3.Warranty: The device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.
4.Contacts: For further questions or inquiries, please contact Lost Vape by email at support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com

MAIN FEATURE

- QUEST 2.0 CHIP
- 100W MAX OUTPUT POWER
- 21700 / 18650 BATTERY COMPATIBLE (Not Included)
- TYPE-C FAST CHARGING
- Compatible with UB Pro Coils

BASIC PARAMETERS

Dimension	104*32.6*44.2 mm(Mod) / 28 * 47.5mm (Tank)
Tank Capacity	5ML (2ml for TPD version)
Battery	21700 / 18650 Battery（Not Included)
Input Voltage	5V
Battery Voltage	3.0V-4.2V
Output Voltage	0.7V-8.0V

Power Range	5-100W
Input Current	1A-35A
Temperature Range	200 ° F-600 ° F (100°C-315°C)
Coil Resistance supported	0.1Ω-5.0Ω
Coil Material supported	Nickel / Titanium / SS316 / SS904 / Kanthal
Screen Pixel	0.96" 80*160
Body Material	Zinc-Alloy

PRODUCT DESCRIPTION



BASIC OPERATION

● TURN ON/TURN OFF

Press the Fire button 5 times consistently within 2 seconds to TURN ON/ TURN OFF the device.

● SWITCH BETWEEN MODES

1.Under the highlighted POWER Mode, press the Select button for Mode Switching.
2.Switch modes (POWER/TC-SS904/TC-SS316/TC-Ti/TC-Ni/VPC/VOLTAGE/BY-PASS) by pressing the Up (+) or Down (-) button.
3. Press the Select button again to confirm.

● USER SETTING SWITCHING

Pressing the Up (+) or Down (-) button to select User 1 to 3 setting when the mode is highlighted, then press the Select button to enter.
To over-write your current user setting, select the user setting you want to over-write, then press and hold the Select button for two seconds.

● PUFF TIME DISPLAY & PUFF COUNT RESET

1)Puff Time displays 2 seconds after every vaping.
2)Press the Select button to reset or retrieve the puff count when the PUFF count is highlighted.

● ADJUSTMENT LOCK/UNLOCK

Press and hold the Up (+) and Down (-) button at the same time to Lock and Unlock the adjustment setting. The Fire button will still work under this setting.

DESCRIPTION OF WARNING

Low Battery: This message means battery voltage below 3.3V before use or lower than 2.85V when you are using, this will continue to display for a few seconds after attempting to fire the device. Please change battery.

Check Atomizer: It means no atomizer detected, or the atomizer resistance is higher than 5Ω.

Short Circuit: It means the atomizer resistance is lower than 0.08Ω.

Too Hot: The device will shut down when the temperature of the internal board is higher than 85°C. You can use the device again when the temperature is back to 65°C.

Over 10s: Output will automatically cut off and the screen shows "Over 10s" when you vape over 10s continuously.

⚠ PERINGATAN KESELAMATAN

1.Peringatan untuk kelompok konsumen yang rentan: Produk ini tidak direkomendasikan untuk anak di bawah umur. wanita hamil atau menyusui atau siapa pun yang beresiko terkena penyakit jantung. depresi. dan asma.
2.Perhatian Baterai: Jangan biarkan perangkat terkena suhu ekstrim. Jangan membongkar perangkat tanpa rekomendasi dari Lost Vape.
3.Garansi: Perangkat dilindungi oleh garansi 3 bulan sejak tanggal pembelian.
4.Kontak Layanan Konsumen: Untuk pertanyaan atau pertanyaan lebih lanjut. silakan hubungi Lost Vape melalui email di support@lostvape.com atau kunjungi situs web kami: www.lostvape.com

FITUR UTAMA

- CHIP Quest 2.0
- DAYA OUTPUT MAKS 100W
- BATERAI 21700 / 18650 (Tidak Termasuk)
- PENGISIAN CEPAT TIPE-C
- Kompatibel dengan UB Pro Coils

PARAMETER DASAR

Dimensi	104*32.6*44.2 mm(Mod) / 28 * 47.5mm (Tank)
Kapasitas Tangki	5ML (2ml untuk versi TPD)
Baterai	Baterai 21700/18650 (Tidak Termasuk)
Tegangan Masuk	5V
Tegangan Baterai	3.0V-4.2V
Tegangan Keluar	0.7V-8.0V

Rentang Daya	5-100W
Arus Masukan	1A-35A
Kisaran Suhu	200 ° F-600 ° F (100°C-315°C)
Coil Resistance didukung	0.1Ω-5.0Ω
Bahan Coil yang didukung	Nikel/ Titanium / SS316 / SS904 / Kanthal
Piksel Layar	0.96" 80*160
Material Tubuh	ZINC-ALOY

PRODUCT DESCRIPTION



① 810 DRIPTIP
② TANGKI PENGISISAN LIQUID
③ COIL
④ TOMBOL PEMBAKARAN
⑤ TAMPILAN LAYAR TFT
⑥ TOMBOL NAIK / "+"
⑦ TOMBOL PILIH
⑧ TOMBOL TURUN / "-"
⑨ PENGISIAN DAYA TYPE-C
⑩ TUTUP PELINDUNG BATERAI

OPERASI DASAR

● AKTIFKAN/MATIKAN

Tekan tombol pembakaran 5 kali secara konsisten dalam waktu 2 detik untuk MENGHIDUPKAN/MEMATIKAN perangkat.

● BERALIH ANTARA MODE

1) Di bawah POWER Mode yang disorot. tekan tombol Select untuk Mode Switching.
2) Beralih mode (POWER/TC-SS904/TC-SS316/TC-Ti/TC-Ni/VPC/VOLTAGE/BY-PASS) dengan menekan tombol Atas (+) atau Bawah (-).
3) Tekan kembali tombol Pilih untuk konfirmasi.

● PENGALIHAN PENGATURAN PENGGUNA

Menekan tombol Atas (+) atau Bawah (-) untuk memilih pengaturan Pengguna 1 hingga 3 saat mode disorot. lalu tekan tombol Pilih untuk masuk.

Untuk menimpa pengaturan pengguna Anda saat ini. pilih pengaturan pengguna yang ingin Anda timpa. lalu tekan dan tahan tombol Pilih selama dua detik.

● TAMPILAN WAKTU PUFF & RESET HITUNGAN PUFF

1) Waktu Puff ditampilkan 2 detik setelah setiap vaping.
2) Tekan tombol Pilih untuk mengatur ulang atau mengambil hitungan jumlah puff saat hitungan puff disorot.

● KUNCI/BUKA PENYESUAIAN

Tekan dan tahan tombol Atas (+) dan Bawah (-) secara bersamaan untuk Mengunci dan Membuka Kunci pengaturan penyesuaian. Tombol pembakaran masih akan berfungsi di bawah pengaturan ini.

DESKRIPSI PERINGATAN

Low Battery: Pesan ini berarti tegangan baterai di bawah 3.3V sebelum digunakan atau lebih rendah dari 2.85V saat Anda menggunakan. ini akan terus ditampilkan selama beberapa detik setelah mencoba menyalakan perangkat. Silakan ganti baterai.

Check Atomizer: Ini berarti tidak ada automizer yang terdeteksi. atau resistansi automizer lebih tinggi dari 5 Ω.

Short Circuit: Ini berarti resistansi alat penyemprot lebih rendah dari 0.08Ω.

Too Hot: Perangkat akan mati ketika suhu papan internal lebih tinggi dari 85 °C. Anda dapat menggunakan perangkat lagi saat suhu kembali ke 65°C.

Over 10s: Output akan terputus secara otomatis dan layar menunjukkan "Lebih dari 10 detik" saat Anda melakukan vape lebih dari 10 detik secara terus menerus.

⚠ AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1.Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables: Ce produit est déconseillé aux mineurs. aux femmes enceintes ou allaitantes ou à toute personne à risque de maladie cardiaque. de dépression et d'asthme.
2.Batterie Attention: N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. Ne démontez pas l'appareil sa l'avis de Lost Vape.
3.Garantie: L'appareil est couvert par une garantie de mois à compter de la date d'achat.
4.Contacts: Pour d'autres questions ou demandes de renseignements. veuillez contacter Lost Vape par e-ma support@lostvape.com ou visitez notre site Web : www.lostvape.com

CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE

- PUCE QUEST 2.0
- PUISSANCE DE SORTIE MAX 100W
- 21700 / 18650 BATTERIES (Non Inclus)
- CHARGE RAPIDE TYPE-C
- Compatible avec les bobines UB Pro

PARAMÈTRES DE BASE

Dimension	104*32.6*44.2 mm(Mod) / 2 47.5mm (réservoir)
Capacité du réservoir	5ML (2 ml pour la version T
Batterie	batterie 21700/18650 (non incluse)
Tension d'entrée	5V
Tension de la batterie	3.0V-4.2V
Tension de sortie	0.7V-8.0V

Plage de puissance	5-100W
Courant d'entrée	1A-35A
Plage de température	200 ° F-600 ° F (100°C-315°C)
Résistance de la bobine prise en charge	0.1Ω-5.0Ω
Matériau de bobine pris en charge	nickel / titane / SS316 / SS904 / Kanthal
Pixel d'écran	0.96" 80*160
Matériau du corps	Alliage de zinc

DESCRIPTION DU PRODUIT



① BUSE

② ORIFICE DE REMPLISSAGE

③ BOBINE

④ BOUTON DE TIR

⑤ ÉCRAN D'AFFICHAGE TFT

⑥ TOUCHE "+"

⑦ ENTRER

⑧ CLÉ"-"

⑨ PRISE TYPE-C

⑩ COUVERCLE DE LA BATTERIE

OPÉRATION DE BASE

● ACTIVER/DÉSACTIVER

Appuyez sur le bouton Fire 5 fois de manière constante dans les 2 secondes pour ALLUMER/ÉTEINDRE l'appareil.

● BASCULER ENTRE LES MODES

1. Sous le mode POWER en surbrillance. appuyez sur le bouton Select pour changer de mode.
2. Changez de mode (POWER/TC-SS904/TC-SS316/TC-Ti/TC-Ni/VPC/VOLTAGE/BY-PASS) en appuyant sur le bouton Haut (+) ou Bas (-).
3. Appuyez à nouveau sur le bouton Sélectionner pour confirmer.

● COMMUTATION DES PARAMÈTRES UTILISATEUR

Appuyez sur le bouton Haut (+) ou Bas (-) pour sélectionner le réglage User 1 à 3 lorsque le mode est mis en surbrillance. puis appuyez sur le bouton Select pour entrer.
Pour réinitialisé votre paramètre utilisateur actuel. sélectionnez le paramètre utilisateur que vous souhaitez réinitialisé. puis appuyez sur le bouton Sélectionner et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.

● AFFICHAGE DU TEMPS DE PUFF & REINITIALISATION DU COMPTE DE PUFF

1) Le temps de bouffée s'affiche 2 secondes après chaque vapotage.
2) Appuyez sur le bouton Select pour réinitialiser ou récupérer le nombre de bouffées lorsque le nombre de bouffées est mis en surbrillance.

● RÉGLAGE VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE

Appuyez simultanément sur les boutons Haut (+) et Bas (-) et maintenez-les enfoncés pour verrouiller et déverrouiller le paramètre de réglage. Le bouton Fire fonctionnera toujours sous ce paramètre.

DESCRIPTION DE L'AVERTISSEMENT

Low Battery: ce message signifie que la tension de la batterie est inférieure à 3.3 V avant utilisation ou inférieure à 2.85 V lorsque vous l'utilisez. Veuillez changer la batterie.

Check Atomizer: cela signifie qu'aucun atomiseur n'est détecté ou que la résistance de l'atomiseur est supérieure à 5Ω.

Short Circuit: cela signifie que la résistance de l'atomiseur est inférieure à 0.08Ω.

Too Hot: l'appareil s'éteint lorsque la température de la carte interne est supérieure à 85 °C. Vous pouvez réutiliser l'appareil lorsque la température est revenue à 65°C.

Over 10s: la sortie se coupera automatiquement et l'écran affichera « Plus de 10 s » lorsque vous vapotez plus de 10 s en continu.

⚠ OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZ

1.Ostrzeżenie dla wrażliwych grup konsum
Ten produkt nie jest zalecany dla nieletnich. ko
ciąży lub karmiących piersią oraz osób zagrożo
chorobami serca. depresją i astmą.
2.Ostrzeżenie dotyczące baterii: Nie wystaw
urządzenia na działanie ekstremalnych temper
demontuj urządzenia bez zalecenia Lost Vape.
3.Gwarancja: Urządzenie objęte jest 3 miesięc
gwarancją od daty zakupu.
4.Kontakty: W przypadku dalszych pytań lub
prosimy o kontakt z Lost Vape pocztą elektroni
adres support@lostvape.com lub odwiedzenie
strony internetowej: www.lostvape.com

GŁÓWNA CECHA

- CHIP QUEST 2.0
- MAKSYMALNA MOC WYJŚCIOWA 100 W
- 21700/18650 BATERIE (brak w zestawie)
- SZYBKIE ŁADOWANIE TYPU C
- Kompatybilny z cewkami UB Pro

PODSTAWOWE PARAMETRY

Wymiar	104*32.6*44.2 mm(M 47.5mm (Zbiornik)
Pojemność zbiornika	5ML (2ml dla wersji T
Bateria	bateria 21700/18650 zestawie)
Napięcie wejściowe	5V
Napięcie akumulatora	3.0V-4.2V
Napięcie wyjściowe	0.7V-8.0V

EŃSTWA

entów:
obiet w
nych

iaj
ratur. Nie

zną

ytań
czną na
naszej

od) / 28 *

PD)

(brak w

Zakres mocy	5-100W
Prąd wejściowy	1A-35A
Zakres temperatur	200 ° F-600 ° F (100°C-315°C)
Obsługiwana rezystancja cewki	0.1Ω-5.0Ω
Obsługiwany materiał cewki	nikiel / tytan / SS316 / SS904 / Kanthal
Piksel ekranu	0.96" 80*160
Materiał korpusu	Stop cynkowy

OPIS PRODUKTU



① Dysza
② Port wlewu oleju
③ Atomizujący rdzeń
④ Przycisk wyłączenia
⑤ Polecenie
⑥ Klawisz "+"
⑦ Wchodzić
⑧ klucz "-"
⑨ Gniazdo TYPU C
⑩ Pokrywa baterii

PODSTAWOWA OPERACJA

● WŁĄCZ / WYŁĄCZ

Naciśnij przycisk ognia 5 razy konsekwentnie w ciągu 2 sekund. aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ urządzenie.

● PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY TRYBAMI

1. W podświetlonym trybie POWER naciśnij przycisk Wybierz. aby zmienić tryb.
2. Przełącz tryby (POWER/TC-SS904/TC-SS316/TC-Ti/TC-Ni/VPC/NAPIĘCIE/BYPASS). naciskając przycisk Góra (+) lub Dół (-).
3. Ponownie naciśnij przycisk Wybierz. aby potwierdzić.

● PRZEŁĄCZANIE USTAWIEŃ UŻYTKOWNIKA

Naciśnij przycisk w górę (+) lub w dół (-). aby wybrać ustawienie Użytkownika od 1 do 3. gdy tryb jest podświetlony. a następnie naciśnij przycisk Wybierz. aby wejść.
Aby nadpisać bieżące ustawienie użytkownika. wybierz ustawienie użytkownika. które chcesz zastąpić. a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz przez dwie sekundy.

● WYŚWIETLANIE CZASU ROZDYSZANIA I RESETOWANIE LICZNIKA ROZPYCHANIA

1) Czas zaciągania wyświetla się 2 sekundy po każdym wapowaniu.
2) Naciśnij przycisk Wybierz. aby zresetować lub pobrać licznik zaciągnięć. gdy podświetlony jest licznik zaciągnięć.

● ZABLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE REGULACJI

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Góra (+) i Dół (-). aby zablokować i odblokować ustawienie regulacji.Przycisk ognia będzie nadal działał z tym ustawieniem.

OPIS OSTRZEŻENIA

Low Battery: Ten komunikat oznacza. że napięcie baterii jest niższe niż 3.3 V przed użyciem lub niższe niż 2.85 V podczas używania. będzie wyświetlane przez kilka sekund po próbie uruchomienia urządzenia. Wymień baterię.

Check Atomizer: Oznacza to. że nie wykryto atomizera lub rezystancja atomizera jest wyższa niż 5Ω.

Short Circuit: Oznacza to. że rezystancja rozpylacza jest niższa niż 0.08 Ω.

Too Hot: Urządzenie wyłączy się. gdy temperatura płyty wewnętrznej będzie wyższa niż 85 °C. Możesz ponownie użyć urządzenia. gdy temperatura wróci do 65 °C.

Over 10s: Wyjście zostanie automatycznie odcięte. a ekran pokaże „Ponad 10 s”. gdy będziesz stale wapować przez 10 s.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

1.Avvertenza per gruppi di consumatori a rischio: questo prodotto non è raccomandato per i minori. le donne incinte o che allattano o chiunque sia a rischio di malattie cardiache. depressione e asma.
2.Batteria Attenzione: non esporre il dispositivo a temperature estreme. Non smontare il dispositivo senza la raccomandazione di Lost Vape.
3.Garanzia: il dispositivo è coperto da una garanzia di 3 mesi dalla data di acquisto.
4.Contatti: per ulteriori domande o richieste. contattare Lost Vape via e-mail all'indirizzo support@lostvape.com o visitare il nostro sito Web: www.lostvape.com

CARATTERISTICA PRINCIPALE

- CHIP QUEST 2.0
- POTENZA MASSIMA IN USCITA 100 W
- 21700/18650 BATTERIE (non incluse)
- RICARICA RAPIDA DI TIPO C
- Compatibile con bobine UB Pro

PARAMETRI DI BASE

Dimensioni	104*32.6*44.2 mm(Mod) / 28 * 47.5mm (Tank)
Capacità del serbatoio	5ML (2ml for TPD version)
Batteria	21700/18650 Battery (Not Included)
Tensione di ingresso	5V
Tensione della batteria	3.0V-4.2V
Tensione di uscita	0.7V-8.0V
Gamma di potenza	5-100W
Corrente in ingresso	1A-35A
Intervallo di temperatura	200 ° F-600 ° F (100°C-315°C)
Resistenza bobina supportata	0.1Ω-5.0Ω
Materiale bobina supportato	nichel / titanio / SS316 / SS904 / Kanthal
Pixel dello schermo	0.96" 80*160
Materiale del corpo	Lega di zinco

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
① Ugello
② Porta di riempimento dell'olio
③ Nucleo di atomizzazione
④ Pulsante di spegnimento
⑤ Display a colori
⑥ Tasto "+"
⑦ Accedere
⑧ Chiave "-"
⑨ Presa TYPE-C
⑩ Coperchio della batteria

OPERAZIONE BASE

● ACCENDERE/SPEGNERE

Premere il pulsante Fire 5 volte entro 2 secondi per ACCENDERE/SPEGNERE il dispositivo.

● PASSA TRA LE MODALITÀ

1. Sotto la modalità POWER evidenziata. premere il pulsante Select per il cambio modalità.
2. Cambiare modalità (POWER/TC-SS904/TC-SS316/TC-Ti/TC-Ni/VPC/VOLTAGE/BYPASS) premendo il pulsante Su (+) o Giù (-).
3. Premere nuovamente il pulsante Seleziona per confermare.

● COMMUTAZIONE IMPOSTAZIONI UTENTE

Premendo il pulsante Su (+) o Giù (-) per selezionare l'impostazione Utente da 1 a 3 quando la modalità è evidenziata. quindi premere il pulsante Seleziona per accedere.
Per sovrascrivere l'impostazione utente corrente. selezionare l'impostazione utente che si desidera sovrascrivere. quindi tenere premuto il pulsante Seleziona per due secondi.

● VISUALIZZAZIONE DEL TEMPO DEL PUFF E RESET DEL CONTEGGIO DEL PUFF

1) Puff Time viene visualizzato 2 secondi dopo ogni svapo.
2) Premere il pulsante Seleziona per ripristinare o recuperare il conteggio dei puff quando il conteggio dei puff è evidenziato.

● BLOCCO/SBLOCCO REGOLAZIONE

Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Su (+) e Giù (-) per bloccare e sbloccare l'impostazione di regolazione. Il pulsante Fire funzionerà ancora con questa impostazione.

DESCRIZIONE DI AVVERTIMENTO

Low Battery: Questo messaggio indica che la tensione della batteria è inferiore a 3.3 V prima dell'uso o inferiore a 2.85 V durante l'utilizzo. questo continuerà a essere visualizzato per alcuni secondi dopo aver tentato di accendere il dispositivo. Si prega di cambiare la batteria.

Check Atomizer: significa che non è stato rilevato alcun atomizzatore o che la resistenza dell'atomizzatore è superiore a 5Ω.

Short Circuit: significa che la resistenza dell'atomizzatore è inferiore a 0.08 .

Too Hot: il dispositivo si spegne quando la temperatura della scheda interna è superiore a 85 °C. È possibile utilizzare nuovamente il dispositivo quando la temperatura è tornata a 65 °C.

Over 10s: l'uscita si interrompe automaticamente e lo schermo mostra "Oltre 10 secondi" quando si vaporizza continuamente per più di 10 secondi.

⚠ SICHERHEITSWARNUNGEN

1.Warnung für Risiko Verbrauchergruppen: Dieses Produkt wird nicht für Minderjährige. schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit einem Risiko für Herzerkrankungen. Depressionen und Asthma empfohlen.
2.Akku Warnung: Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus. Zerlegen Sie das Gerät nicht ohne Empfehlung von Lost Vape.
3.Garantie: Für das Gerät gilt eine 3-monatige Garantie ab Kaufdatum.
4.Kontakte: Für weitere Fragen oder Anfragen kontaktieren Sie bitte Lost Vape per E-Mail unter support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com

HAUPTMERKMAL

- QUEST 2.0-CHIP
- 100 W MAXIMALE AUSGANGSLEISTUNG
- 21700/18650 BATTERIEN (nicht im Lieferumfang enthalten)
- TYP-C SCHNELLLADUNG
- Kompatibel mit UB Pro-Spulen

GRUNDPARAMETER

Abmessung	104*32.6*44.2 mm(Mod) / 28 * 47.5mm (Tank)
Tankkapazität	5ML (2 ml für TPD-Version)
Batterie	21700/18650 Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
Eingangsspannung	5V
Batteriespannung	3.0V-4.2V
Ausgangsspannung	0.7V-8.0V
Leistungsbereich	5-100W
Eingangsstrom	1A-35A
Temperaturbereich	200 ° F-600 ° F (100°C-315°C)
Spulenwiderstand unterstützt	0.1Ω-5.0Ω
Unterstütztes Spulenmaterial	Nickel / Titan / SS316 / SS904 / Kanthal
Bildschirmpixel	0.96" 80*160
Körpermaterial	Zinklegierung

PRODUKTBESCHREIBUNG



① DÜSE
② ÖLEINFÜLLÖFFNUNG
③ ZERSTÄUBERKERN
④ Aus-Taste
⑤ Farbbildschirm
⑥ "+"-Taste
⑦ Eintreten
⑧ "-"Schlüssel
⑨ Prise TYPE-C
⑩ Batteriefach

GRUNDBETRIEB

● EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN

Drücken Sie die Feuertaste innerhalb von 2 Sekunden 5 Mal durchgängig. um das Gerät EIN-/AUSZUSCHALTEN.

● WECHSELN SIE ZWISCHEN MODI

1.Drücken Sie unter dem hervorgehobenen POWER-Modus die Auswahltaste für die Modusumschaltung
2.Wechseln Sie zwischen den Modi (POWER/TC-SS904/TC-SS316/TC-Ti/TC-Ni/VPC/VOLTAGE /BYPASS). indem Sie die Aufwärts- (+) oder Abwärts- (-) Taste drücken.
3. Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Auswahltaste.

● BENUTZEREINSTELLUNG SCHALTEN

Drücken Sie die Aufwärts (+) oder Abwärts (-) Taste. um die Einstellung Benutzer 1 bis 3 auszuwählen. wenn der Modus markiert ist. und drücken Sie dann die Auswahltaste zum Aufrufen.
Um Ihre aktuelle Benutzereinstellung zu überschreiben. wählen Sie die Benutzereinstellung aus. die Sie überschreiben möchten. und halten Sie dann die Auswahltaste zwei Sekunden lang gedrückt.

● PUFF-ZEITANZEIGE & PUFF-ZÄHLER ZURÜCKSETZEN

1) Puff Time wird nach jedem Dampfen 2 Sekunden angezeigt.
2) Drücken Sie die Select-Taste. um die Anzahl der Züge zurückzusetzen oder abzurufen. wenn die Anzahl der PUFFs hervorgehoben ist.

● EINSTELLUNG SPERRE/UNLOCK

Halten Sie die Auf- (+) und Ab (-)-Taste gleichzeitig gedrückt. um die Einstellung zu sperren und zu entsperren. Der Feuerknopf funktioniert auch unter dieser Einstellung.

BESCHREIBUNG DER WARNUNG

Low Battery: Diese Meldung bedeutet. dass die Batteriespannung vor der Verwendung unter 3.3 V od während der Verwendung unter 2.85 V liegt. Dies wird nach dem Versuch. das Gerät zu zünden. noch einige Sekunden lang angezeigt. Bitte Batterie wechseln.

Check Atomizer: Dies bedeutet. dass kein Verdampf erkannt wurde oder die Wiederstand höher als 5 ohm ist.

Short Circuit: Dies bedeutet. dass verdampfer Wiederstand niedriger als 0.08 ohm ist.

Too Hot: Das Gerät wird ausgeschaltet . wenn die Temperatur der internen Platine höher als 85 ° C ist. S können das Gerät wieder verwenden. wenn die Temperatur wieder auf 65 ° C gesunken ist.

Over 10s: Die Ausgabe wird automatisch unterbroch und der Bildschirm zeigt „Über 10s “ an. wenn Sie kontinuierlich über 10s dampfen.

⚠ ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

1.Advertencia para grupos de consumidores en riesgo: Este producto no está recomendado para menores. mujeres embarazadas o en período de lactancia o cualquier persona con riesgo de enfermedad cardíaca. depresión y asma.
2.Batería Precaución: No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. No desmonte el dispositivo sin el permiso de Lost Vape.
3.Garantía: el dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra.
4.Contactos: Si tiene más preguntas o consultas. comuníquese con Lost Vape por correo electrónico a support@lostvape.com o visite nuestro sitio web: www.lostvape.com

CARACTERISTICA PRINCIPAL

- QUEST 2.0 CHIP
- POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA 200W
- 21700/18650 BATERÍAS (no incluidas)
- CARGA RÁPIDA TIPO C
- Compatible con bobinas UB Pro

PARÁMETROS BÁSICOS

Dimensión	104*32.6*44.2 mm(Mod) / 28 * 47.5mm (Tanque)
Capacidad del tanque	5ML (2 ml para la versión TPD)
Batería	batería 21700/18650 (no incluida)
Voltaje de entrada	5V
Voltaje de la batería	3.0V-4.2V
Voltaje de salida	0.7V-8.0V
Rango de potencia	5-100W
Corriente de entrada	1A-35A
Rango de temperatura	200 ° F-600 ° F (100°C-315°C)
Resistencia de la bobina admitida	0.1Ω-5.0Ω
Material de la bobina admitido	níquel / titanio / SS316 / SS904 / Kanthal
Píxeles de pantalla	0.96" 80*160
Material del cuerpo	Aleación de zinc

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



① Boquilla
② Puerto de llenado
③ Bobina
④ Botón de apagado
⑤ Pantalla a color
⑥ tecla "+"
⑦ Ingresar
⑧ clave"-"
⑨ Conector TYPE-C
⑩ Tapa de la batería

OPERACIÓN BÁSICA

● ENCENDER / APAGAR

Presione el botón de Fuego 5 veces consistentemente en 2 segundos para ENCENDER / APAGAR el dispositivo.

● CAMBIAR ENTRE MODOS

1. Bajo el Modo de ENERGÍA resaltado. presione el botón Seleccionar para Cambio de Modo.
2. Cambie los modos (POWER / TC-SS904 / TC-SS316 / TC-Ti / TC-Ni / VPC / VOLTAGE / BYPASS) presionando el botón Arriba (+) o Abajo (-).
3. Presione el botón Seleccionar nuevamente para confirmar.

● CAMBIO DE CONFIGURACIÓN DE USUARIO

Presione el botón Arriba (+) o Abajo (-) para seleccionar la configuración de Usuario 1 a 3 cuando el modo esté resaltado. luego presione el botón Seleccionar para ingresar.
Para sobrescribir su configuración de usuario actual. seleccione la configuración de usuario que desea sobrescribir. luego presione y mantenga presionado el botón Seleccionar durante dos segundos.

● PANTALLA DE TIEMPO DE SOPLADO Y RESTABLECIMIENTO DE CUENTA DE PUFF

1) El tiempo de soplo se muestra 2 segundos después de cada vapeo.
2) Presione el botón Seleccionar para restablecer o recuperar el recuento de inhalaciones cuando se resalte el recuento de inhalaciones.

● AJUSTE BLOQUEO / DESBLOQUEO

Mantenga presionado el botón Arriba (+) y Abajo (-) al mismo tiempo para bloquear y desbloquear la configuración de ajuste. El botón de disparo seguirá funcionando con esta configuración.

DESCRIPCIÓN DE ADVERTENCIA

Low Battery: este mensaje significa que el voltaje de la batería está por debajo de 3.3V antes de usar o por debajo de 2.85V cuando lo está usando. esto continuará mostrándose durante unos segundos después de intentar encender el dispositivo. Cambie la batería.

Check Atomizer: significa que no se detectó ningún atomizador o que la resistencia del atomizador es superior a 5 Ω.

Short Circuit: Significa que la resistencia del atomizador es menor que 0.08Ω.

Too Hot: El dispositivo se apagará cuando la temperatura de la placa interna sea superior a 85 °C. Puede usar el dispositivo nuevamente cuando la temperatura vuelva a 65 °C.

Over 10s: la salida se cortará automáticamente y la pantalla mostrará "Más de 10 segundos" cuando vaporice más de 10 segundos de forma continua.

LOST VAPE®

@lost_vape

@lost_vape

www.lostvape.com